

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 221 950

EAN: 7613175028477

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - nero

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - Con LED - Con targhetta
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - n...

915-4702-22.FMI.L.P.60
378 527 950

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.P.60



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.60
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 950
 nero



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.60
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero 283 900 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60
 apparecchio - FX - nero 283 904 950

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.60
 Componente - nero 324 410 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.60
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 950
 nero



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.60
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 950
 nero



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60
 apparecchio - FX - nero 283 904 950

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.P.60



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.60

LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 950

- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - n...