

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.P.67

E-NR: 324 221 040

EAN: 7613175028507

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro

918-4700.FMI.L.67
323 909 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - Con LED - Con targhetta
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...

915-4702-22.FMI.L.P.67
378 527 040

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.P.67



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.67
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 040
 grigio scuro



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.67
 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 040
 - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.67
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 040
 grigio scuro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.P.67
 LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - 378 544 040
 grigio scuro

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.P.67



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - grigio scuro

900-4708-C.FMI.L.67
324 410 040