

Datenblatt: 4706-1-C.G.A.L.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

1 41 50.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 4706-1-C.G.A.L.35

E-NR: 329 406 010 **EAN**: 7613175050386

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -

Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2
frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche
Leistung pro LED max. 10 mW - Sechsfach-Taste 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - G.A - crema -

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

IP20 - 60 x 60 mm

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -

Feller-Nr / E-NR

915-4704-12.GMI.L.35

388 105 010

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -

915-4708-14.GMI.L.35

388 117 010

crema

crema



Datenblatt: 4706-1-C.G.A.L.35



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.35 - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 329 920 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

329 966 790



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -

388 117 010

915-4708-14.GMI.L.35

crema

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4708-14.GMI.L.35 388 117 010

1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -

crema



EDIZIO.liv - Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach

- SNAPFIX® Befestigungssystem - crema

900-4708-C.GMI.A.L.35

329 950 010



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -

crema

915-4704-12.GMI.L.35

388 105 010