

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



## Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A
**Feller-NR:** 4706-1-C.GX.54.A.35**E-NR:** 329 201 010**EAN:** 7613175045832

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -  
Grundbedarf max. 250 mW -  
KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure  
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu  
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit  
Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Ohne LED - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung -  
Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74  
mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	6
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	3
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-12.GMI.35  
1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - 388 104 010  
crema










EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4708-14.GMI.35  
1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - 388 116 010  
crema



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35  
- Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 329 910 010

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	4700.BAE 329 966 790
	EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	900-4708-C.GMI.A.35 329 940 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.35 388 116 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.GMI.35 388 116 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-12.GMI.35 388 104 010