



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller

couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39


Feller-NR: 4708-1-C.F.L.57

E-NR: 324 396 890

EAN: 7613175034133

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche octuple - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:

encastré

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

8

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2
touches - coffee

915-4708-14.FMI.L.57
378 250 890

Fiche technique: 4708-1-C.F.L.57

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
	Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - Composant - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890