

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue


**Farbe:**


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 4708-1-C.FMI.L.35

**E-NR:** 324 390 010

**EAN:** 7613175038100

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

8

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

 918-4700.FMI.L.35  
 323 909 010


  
 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

 915-4708-14.FMI.L.35  
 378 250 010

**Datenblatt: 4708-1-C.FMI.L.35**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit  
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -  
crema

**Zerlegung:**

| <b>Name / Kategorie</b> | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



KNX Montageaufnahme für Taster - BSM -  
farbneutral



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.35  
- crema



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit  
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -  
crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema