

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4708-1-C.FMI.L.60

**E-NR:** 324 390 950

**EAN:** 7613175038155

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusiv KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz   |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 8           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 4           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

918-4700.FMI.L.60  
323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.60  
378 250 950

**Datenblatt: 4708-1-C.FMI.L.60**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950  
 schwarz

**Zerlegung:**


| Name / Kategorie                                   | Feller-Nr / E-NR        |
|--|-------------------------|
| KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral | 4700.BSM<br>303 190 000 |



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950  
 schwarz



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60  
 - schwarz 324 410 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950