

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4708-1-C.FMI.L.67

**E-NR:** 324 390 040

**EAN:** 7613175038582

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	8
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.67

323 909 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4708-14.FMI.L.67

378 250 040

**Datenblatt: 4708-1-C.FMI.L.67**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040  
 dunkelgrau

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040  
 dunkelgrau



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.67  
 - dunkelgrau 324 410 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040