

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FMI.L.67

E-NR: 324 390 040

EAN: 7613175038582

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.67
323 909 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4708-14.FMI.L.67
378 250 040

Datenblatt: 4708-1-C.FMI.L.67


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040
 dunkelgrau

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - 4700.BSM farbneutral 303 190 000	



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040 dunkelgrau	
--	--



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040	
--	--



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040	
--	--



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040	
--	--



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.67 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 250 040	
--	--



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.67 - dunkelgrau 324 410 040	
---	--