

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.57

E-NR: 324 391 890

EAN: 7613175033266

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusiv KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee

915-4708-14.FMI.L.57
378 250 890

Datenblatt: 4708-1-C.FX.39.L.57


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.57
 Für 1 Apparat - FX.39 - coffee 283 900 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
 coffee 283 904 890

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
--	-------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
--	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
--	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
--	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4708-14.FMI.L.57 378 250 890
--	-------------------------------------



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
--	------------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890