


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. I nuovi pulsanti Feller KNX Secure RGB nel design



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.67

E-NR: 324 391 040

EAN: 761317503303

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

8

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro

918-4700.FMI.L.67
323 909 040

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4708-14.FMI.L.67
378 250 040

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 250 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 250 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 250 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 250 040

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.67

Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - grigio scuro

900-4708-C.FMI.L.67

324 410 040