

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.P.65

E-NR: 324 381 030

EAN: 7613175033365

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Con targhetta - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 8

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.L.65
323 909 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro

915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.65



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
--	---------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
--	---------------------------------------



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - grigio chiaro	900-4708-C.FMI.L.65 324 410 030
---	------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro	901.FX.39.65 283 904 030
--	-----------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro	915-4708-14.FMI.L.P.65 378 550 030
--	---------------------------------------

Scheda dati: 4708-1-C.FX.39.L.P.65



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.P.65

LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro 378 550 030