

Scheda dati: 4730-A.FX.54.57

EDIZI Due colore

Sensore rotativo KNX


colore:


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 4730-A.FX.54.57

E-NR: 325 901 890

EAN: 7613175564388

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -
 Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57

283 901 890

Scheda dati: 4730-A.FX.54.57


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - 4730-A.BSE
Con BCU - incolore 325 906 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.57
variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 890
copertura - F - coffee