

EDIZIO due colore

Sensore rotativo KNX



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 4730-A.FX.54.61

E-NR: 325 901 000

EAN: 7613175564401

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.61
378 340 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 4730-A.FX.54.61



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Con BCU - incolore	4730-A.BSE 325 906 790
---	---------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-40000.F.61 378 340 000
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
--	-----------------------------