

EDIZIOdue colore

Drehsensor KNX



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 4730-A.FX.54.65

E-NR: 325 901 030

EAN: 7613175564418

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - hellgrau

920-40000.F.65
378 340 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

985.FX.54.65
283 901 030

Datenblatt: 4730-A.FX.54.65


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

Zerlegung:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000


 Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Mit
BCU - farbneutral

4730-A.BSE

325 906 790


 Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - hellgrau

920-40000.F.65

378 340 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030