

## STANDARDdue

### Capteur rotatif KNX


**couleur:**

**Assortiment:**

**Feller-NR:** 4730-A.QX.54.60

**E-NR:** 325 901 150

**EAN:** 7613175564517

Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV - Consommation de courant 12,5 mA - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. - Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) - Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression - Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) - Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 66 mm - QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	1
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.Q.60  
 Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, p... 378 024 150

**Fiche technique: 4730-A.QX.54.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60  
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150  
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre  
 synthétique (à comma...

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV - Avec	4730-A.BSE
BCU - incolore	325 906 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.Q.60
Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de	378 024 150
recouvrement - Disque frontale 53 mm, p...	



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -	901.QX.54.60
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans	283 011 150
cadre synthétique (à commander séparément) -	
noir...	