

Datenblatt: 4771-1-B.F.L.P.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4771-1-B.F.L.P.65

E-NR: 325 715 030

EAN: 7611386793368

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V
 DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche
 Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich
 mit der zugehörigen Applikation mit der
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei
 definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage -
 Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm
 - F - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.L.65
 323 909 030

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
 Mit LED - Mit Papiereinlage -
 1-Tastenbedienung - hellgrau

 915-4702-12.FMI.L.P.65
 378 526 030

Zerlegung:



Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster -
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE
303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...

900-4774-B.FMI.L.65
378 642 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4702-12.FMI.L.P.65
378 526 030