

Datenblatt: 4771-1-B.FMI.L.57

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-1-B.FMI.L.57

**E-NR:** 325 114 890

**EAN:** 7611386793450

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V  
 DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche  
 Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD  
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -  
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit  
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich  
 mit der zugehörigen Applikation mit der  
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit  
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei  
 definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste -  
 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - coffee -  
 IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.57  
 323 909 890

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

 915-4702-12.FMI.L.57  
 378 226 890

**Datenblatt: 4771-1-B.FMI.L.57**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.57  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 890  
 coffee

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.57  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 890  
 coffee



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.57  
 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 890  
 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.57  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee 378 226 890