

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-1-B.FMI.L.60

**E-NR:** 325 114 950

**EAN:** 7611386793467

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Mit Display:**

Ja

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

1

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

1

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.60  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 323 909 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.60  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 226 950

**Datenblatt: 4771-1-B.FMI.L.60**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -  
 schwarz

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM 303 190 000
---	-------------------------



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.60 378 642 950
---	------------------------------------



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - schwarz	2911.FMI.60 334 911 950
---	----------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4702-12.FMI.L.60 378 226 950
--	-------------------------------------