

Datenblatt: 4771-1-B.FMI.L.P.65

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-1-B.FMI.L.P.65

**E-NR:** 325 115 030

**EAN:** 7611386798608

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.65  
 323 909 030


Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - hellgrau

 915-4702-12.FMI.L.P.65  
 378 526 030

**Datenblatt: 4771-1-B.FMI.L.P.65**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.65  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 030  
 hellgrau

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.65  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 030  
 hellgrau



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.65  
 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 030  
 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.P.65  
 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 526 030  
 1-Tastenbedienung - hellgrau