

## EDIZIOdue colore

## EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.39
**Feller-NR:** 4771-1-B.FX.39.L.35**E-NR:** 203 614 010**EAN:** 7611386799841

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35  
378 226 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35  
Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
crema 283 904 010

### Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz	900-4774-B.FMI.L.35
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -	378 642 010
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 226 010