

Datenblatt: 4771-1-B.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



Feller-NR: 4771-1-B.FX.39.L.35

E-NR: 203 614 010 **EAN**: 7611386799841

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

| Montageart: | Aufputz |
|------------------------------|-------------|
| Mit Display: | Ja |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 1 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35 323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35

378 226 010



Datenblatt: 4771-1-B.FX.39.L.35



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.39.35 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -901.FX.39.35 crema 283 904 010

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39

283 914 000

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -

FX.39

KNX Montageaufnahme für Taster -4700.BSE Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.35 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -378 642 010

Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -901.FX.39.35 crema 283 904 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -915-4702-12.FMI.L.35 Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 226 010