


Scheda dati: 4771-1-B.FX.39.L.61


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-1-B.FX.39.L.61

**E-NR:** 203 614 000

**EAN:** 7611386799889

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** Sì

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61  
323 909 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con  
LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4702-12.FMI.L.61  
378 226 000

**Scheda dati: 4771-1-B.FX.39.L.61**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61  
 apparecchio - FX - bianco 283 904 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - bianco	915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000
---	-------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco	901.FX.39.61 283 904 000
---	-----------------------------



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...	900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000
---	------------------------------------