

Datenblatt: 4771-2-B.F.L.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz


 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4771-2-B.F.L.61

E-NR: 325 716 000

EAN: 7611386801148

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.L.61
 323 909 000


Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

 915-4702-22.FMI.L.61
 378 027 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster -
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE
303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.61
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 000
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.61
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 000
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss