

Scheda dati: 4771-2-B.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



colore: crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione: 1997 FMI FX.39

Feller-NR: 4771-2-B.FX.39.L.35

E-NR: 203 616 010 EAN: 7611386848228

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW -Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW -Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. -Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 con indicatore a LED: colori liberamente definibili dall'utente - Tasto semplice -Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema -IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	Sì
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35 323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED -

Comando a 2 tasti - crema

378 027 010



Scheda dati: 4771-2-B.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35 apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010 Comando a 2 tasti - crema



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.35 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 010 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35 apparecchio - FX - crema 283 904 010