



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir RTH KNX RGB



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4771-2-B.FX.39.L.P.57

E-NR: 203 617 890

EAN: 7611386863436

EDIZIOdue colore - Pousoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. - Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Oui
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.57

323 909 890



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...

915-4702-22.FMI.L.P.57

378 527 890

Fiche technique: 4771-2-B.FX.39.L.P.57


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
 - coffee 283 904 890

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



EDIZIOdue colore - Unité fonctionnelle RTH	900-4774-B.FMI.L.57
KNX RGB - Pour poussoirs RTH KNX RGB -	378 642 890
Avec LED - Avec écran - Sans touches - 1-4	
fon...	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.L.P.57
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 527 890
joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...	



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.57
- coffee	283 904 890