


Scheda dati: 4771-2-B.FX.39.L.P.60


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-2-B.FX.39.L.P.60

**E-NR:** 203 617 950

**EAN:** 7611386863443

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>con display:</b>	Sì
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	1
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - nero

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60  
323 909 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali  
LED supplementari - Con LED - Con targhetta  
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - n...

915-4702-22.FMI.L.P.60  
378 527 950

**Scheda dati: 4771-2-B.FX.39.L.P.60**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.60  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero 283 900 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60  
 apparecchio - FX - nero 283 904 950

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.60  
 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 950  
 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.60  
 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 950  
 - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - n...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60  
 apparecchio - FX - nero 283 904 950