


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4771-2-B.FX.39.L.P.65

E-NR: 203 617 030

EAN: 7611386863467

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V

DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW -

Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

Sì

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - 918-4700.FMI.L.65

Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro 323 909 030


 Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.65

LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 030

- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...

Scheda dati: 4771-2-B.FX.39.L.P.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.65
 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 030
 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.65
 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 030
 - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...