

Datenblatt: 4771-2-B.FX.39.L.P.67

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4771-2-B.FX.39.L.P.67

**E-NR:** 203 617 040

**EAN:** 7611386863474

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.67  
 323 909 040

 Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche  
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -  
 Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

 915-4702-22.FMI.L.P.67  
 378 527 040

**Datenblatt: 4771-2-B.FX.39.L.P.67**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67  
 Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67  
 dunkelgrau 283 904 040

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
--	-------------------------



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.67 378 642 040
---	------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...	915-4702-22.FMI.L.P.67 378 527 040
---	---------------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - dunkelgrau	901.FX.39.67 283 904 040
---	-----------------------------