

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4771-2-B.GX.54.A.L.60

E-NR: 329 461 050

EAN: 7613175495231

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV
 - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro
 LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich
 mit der zugehörigen Applikation mit der
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei
 definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste -
 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74
 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Ja |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 1 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.L.60
 Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 101 050
 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu...



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.60
 - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 329 920 050

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|--------------------------------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem | 4700.BAE 329 966 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX® ... | 900-4774-B.GMI.A.L.60 329 970 050 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu... | 915-4702-22.GMI.L.60 388 101 050 |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz | 901.GX.54.A.60 283 200 050 |