

Datenblatt: 4771-2-B.GX.54.A.L.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
☐ GMI.A	☐ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 4771-2-B.GX.54.A.L.67

E-NR: 329 461 040 **EAN**: 7613175495262

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 44 mm - GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

74 mm

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

-

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -

915-4702-22.GMI.L.67

1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu...

388 101 040



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.67 - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 329 920 040



Datenblatt: 4771-2-B.GX.54.A.L.67

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110 - SNAPFIX® Befestigungssystem -Bestandteil... KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE Befestigungssystem 329 966 790 EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate -901.GX.54.A.67 dunkelgrau 283 200 040 EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4702-22.GMI.L.67 Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -388 101 040 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu... EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB -900-4774-B.GMI.A.L.67 Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit 329 970 040

Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®