

Datenblatt: 4772-1-B.F.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB





Feller-NR: 4772-1-B.F.L.35 **E-NR**: 325 724 010 **EAN**: 7611386863498

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35 323 909 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

378 237 010





Datenblatt: 4772-1-B.F.L.35

Zerlegung:

Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster -Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.35 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...

378 642 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

378 237 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

378 237 010