

**Datenblatt: 4772-1-B.F.L.P.60** 

## **EDIZIOdue** colore

## EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB






Feller-NR: 4772-1-B.F.L.P.60

**E-NR**: 325 725 950 **EAN**: 7611386770666

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

| Montageart:                  | Unterputz   |
|------------------------------|-------------|
| Mit Display:                 | Ja          |
| Mit Infrarot-Sensor:         | Nein        |
| Mit Raumthermostat:          | Ja          |
| Werkstoffgüte:               | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2           |
| Werkstoff:                   | Kunststoff  |
| Anzahl der Tasten:           | 2           |
| Mit Beschriftungsfeld:       | Ja          |
| Schutzart (IP):              | IP20        |
| Mit LED-Anzeige:             | Ja          |

## Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60 323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - schwarz

915-4704-14.FMI.L.P.60 378 537 950



**Datenblatt: 4772-1-B.F.L.P.60** 

## Zerlegung:

Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster -Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.60 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...

915-4704-14.FMI.L.P.60

378 642 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -Mit LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - schwarz

378 537 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -915-4704-14.FMI.L.P.60 Mit LED - Mit Papiereinlage -378 537 950

1-Tastenbedienung - schwarz