

Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.57

## **EDIZIOdue** colore

## EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



Feller-NR: 4772-1-B.FX.39.L.57

**E-NR**: 203 624 890 **EAN**: 7611386788791

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

## Zubehör:



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.57 323 909 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4704-14.FMI.L.57 378 237 890



Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.57



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.57 Für 1 Apparat - FX.39 - coffee 283 900 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890

## Zerlegung:

Name / Kategorie

FX.39

KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.57 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 890 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.57 Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee 378 237 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.57 Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee 378 237 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890