

Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.60

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-1-B.FX.39.L.60

**E-NR:** 203 624 950

**EAN:** 7611386793474

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.60  
 323 909 950

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz

 915-4704-14.FMI.L.60  
 378 237 950

**Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60  
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
--	-------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
---	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
---	-------------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz	901.FX.39.60 283 904 950
--	-----------------------------



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.60 378 642 950
---	------------------------------------