

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-1-B.FX.39.L.60

**E-NR:** 203 624 950

**EAN:** 7611386793474

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Ja

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.60

Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4704-14.FMI.L.60

Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz

378 237 950

**Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60  
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE  
 Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000  
 FX.39



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.60  
 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 950  
 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 237 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.60  
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 237 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950