


Scheda dati: 4772-1-B.FX.39.L.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4772-1-B.FX.39.L.61

E-NR: 203 624 000

EAN: 7611386793481

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	Sì
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

Scheda dati: 4772-1-B.FX.39.L.61


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61
 apparecchio - FX - bianco 283 904 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX RGB - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...	900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000
--	------------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco	901.FX.39.61 283 904 000
---	-----------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - bianco	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
---	-------------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - bianco	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
---	-------------------------------------