


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 4772-1-B.FX.39.L.65

**E-NR:** 203 624 030

**EAN:** 7611386793498

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V

DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW -

Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. -

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

Sì

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

Sì

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - 918-4700.FMI.L.65

Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro 323 909 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.65

LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 378 237 030

**Scheda dati: 4772-1-B.FX.39.L.65**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65  
 283 904 030

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE  
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.65  
 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 030  
 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65  
 283 904 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.65  
 LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 378 237 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.65  
 LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 378 237 030