


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir RTH KNX RGB


couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4772-1-B.FX.39.L.67

E-NR: 203 624 040

EAN: 7611386793504

EDIZIOdue colore - Poussoir RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. - Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Touche double - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Oui

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -

918-4700.FMI.L.67

Set avec 10 pièces - Avec LED - gris foncé

323 909 040

Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -

915-4704-14.FMI.L.67

1/4 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - gris foncé

378 237 040

Fiche technique: 4772-1-B.FX.39.L.67


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.67
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé 283 900 040



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
 - gris foncé 283 904 040

Décomposition:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX - 4700.BSE
 Distance de fixation 52 mm - BSE 303 180 000



EDIZIOdue colore - Unité fonctionnelle RTH 900-4774-B.FMI.L.67
 KNX RGB - Pour poussoirs RTH KNX RGB - 378 642 040
 Avec LED - Avec affichage - Sans touches -
 1-4...



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.L.67
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 1 378 237 040
 touche - gris foncé



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-14.FMI.L.67
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 1 378 237 040
 touche - gris foncé



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
 - gris foncé 283 904 040