

Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.P.65

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-1-B.FX.39.L.P.65

**E-NR:** 203 625 030

**EAN:** 7611386794129

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Ja          |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Ja          |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 2           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 2           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

#### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.65  
323 909 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4704-14.FMI.L.P.65  
378 537 030

**Datenblatt: 4772-1-B.FX.39.L.P.65**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.65  
 Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau 283 900 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65  
 hellgrau 283 904 030

**Zerlegung:**


| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit                        | 912.FX.39        |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 283 914 000      |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE | 4700.BSE<br>303 180 000 |
|--|-------------------------|



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI... | 900-4774-B.FMI.L.65<br>378 642 030 |
|---|------------------------------------|



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.FMI.L.P.65<br>378 537 030 |
|--|---------------------------------------|



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.FMI.L.P.65<br>378 537 030 |
|--|---------------------------------------|



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau | 901.FX.39.65<br>283 904 030 |
|---|-----------------------------|