

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:

Bauart:

Feller-NR: 4772-1-B.G.A.L.67

E-NR: 329 486 040

EAN: 7613175497068

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV
 - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 22 mm - G.A - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungs punkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4704-14.GMI.L.67

 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung -
dunkelgrau

388 109 040


 EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI
 - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

918-4700.GMI.L.67

329 920 040

Zerlegung:**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE
Befestigungssystem 329 966 790



EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - 900-4774-B.GMI.A.L.67
Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit 329 970 040
Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®

...



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.L.67
1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 109 040
dunkelgrau



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.L.67
1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 109 040
dunkelgrau