**Datenblatt: 4772-1-B.GMI.A.L.60**

# EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

crema | umbra | schwarz

weiss | hellgrau | dunkelgrau

**Bauart:**

GMI.A | G.A | GX.54.A

**Feller-NR:** 4772-1-B.GMI.A.L.60

**E-NR:** 329 480 050

**EAN:** 7613175498836

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 22 mm - GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputz |
| **Mit Display:** | Ja |
| **Mit Infrarot-Sensor:** | Nein |
| **Mit Raumthermostat:** | Ja |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Anzahl der Betätigungspunkte** | 2 |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Anzahl der Tasten:** | 2 |
| **Mit Beschriftungsfeld:** | Ja |
| **Schutzart (IP):** | IP20 |
| **Mit LED-Anzeige:** | Ja |

**Zubehör:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz | 915-4704-14.GMI.L.60<br>388 109 050 |
| | EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz | 918-4700.GMI.L.60<br>329 920 050 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 4772-1-B.GMI.A.L.60

**Zerlegung:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral | 4700.BAM<br>329 963 790 |
| | EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX® ... | 900-4774-B.GMI.A.L.60<br>329 970 050 |
| | EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - schwarz | 2911.GMI.A.60<br>334 070 050 |
| | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz | 915-4704-14.FMI.L.60<br>378 237 950 |
| | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz | 915-4704-14.FMI.L.60<br>378 237 950 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch