

Datenblatt: 4772-1-B.GX.54.A.L.60

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	☐ G.A	<b>G</b> X.54.A

Feller-NR: 4772-1-B.GX.54.A.L.60

**E-NR**: 329 481 050 **EAN**: 7613175500638

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

mm

# Name / Kategorie

schwarz

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung -

Feller-Nr / E-NR

915-4704-14.GMI.L.60

388 109 050



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.60

- Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

329 920 050





Datenblatt: 4772-1-B.GX.54.A.L.60

### Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700 BAF

KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® 4700.BAE
Befestigungssystem 329 966 790

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - 900-4774-B.GMI.A.L.60 Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit 329 970 050

Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.L.60

1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 109 050 schwarz

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-14.GMI.L.60

1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - 388 109 050

schwarz

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz 901.GX.54.A.60 283 200 050