

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:


crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4772-2-B.F.L.35

E-NR: 325 726 010

EAN: 7611386797038

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.35

Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.35

378 044 010

Datenblatt: 4772-2-B.F.L.35**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

KNX Montageaufnahme für Taster -
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

4700.BSE
303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.35
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 010
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 044 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 044 010