Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB

Farbe:

crema | coffee | schwarz

weiss | hellgrau | dunkelgrau

Bauart:

F | FMI | FX.39

Feller-NR: 4772-2-B.FX.39.L.35

E-NR: 203 626 010

EAN: 7611386821399

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.FMI.L.35 378 044 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.35

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
	EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.35 378 642 010
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.FMI.L.35 378 044 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.FMI.L.35 378 044 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch