

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-2-B.FX.39.L.60

**E-NR:** 203 626 950

**EAN:** 7611386834962

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Ja          |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Ja          |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 4           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 2           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

918-4700.FMI.L.60  
323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4704-24.FMI.L.60  
378 044 950

**Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60  
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950

**Zerlegung:**


| Name / Kategorie                 | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------|------------------|
| KNX Montageaufnahme für Taster - | 4700.BSE         |
| Befestigungsdistanz 52 mm - BSE  | 303 180 000      |



|  |             |
|--|-------------|
| Befestigungsbügel - Mit                  | 912.FX.39   |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 914 000 |
| FX.39                                    |             |



|  |                     |
|--|---------------------|
| EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz  | 900-4774-B.FMI.L.60 |
| RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -     | 378 642 950         |
| Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI... |                     |



|   |                      |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.60 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz       | 378 044 950          |



|   |                      |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.60 |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz       | 378 044 950          |



|  |              |
|--|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.60 |
| schwarz                                      | 283 904 950  |