

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-2-B.FX.39.L.61

**E-NR:** 203 626 000

**EAN:** 7611386835112

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V  
DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche  
Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD  
Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -  
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit  
der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich  
mit der zugehörigen Applikation mit der  
Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit  
RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei  
definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste -  
2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss  
- IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61  
323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4704-24.FMI.L.61  
378 044 000

**Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.61**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.61  
 Für 1 Apparat - FX.39 - weiss 283 900 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61  
 weiss 283 904 000

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
---	-----------------------------



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000
---	------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
--	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
--	-------------------------------------