


Scheda dati: 4772-2-B.FX.39.L.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB




colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco


 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4772-2-B.FX.39.L.61

E-NR: 203 626 000

EAN: 7611386835112

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: Sì

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 2 tasti - bianco

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

Scheda dati: 4772-2-B.FX.39.L.61


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61
 apparecchio - FX - bianco 283 904 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61
 apparecchio - FX - bianco 283 904 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.61
 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 000
 - Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.61
 LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 044 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.61
 LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 044 000