

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4772-2-B.GMI.A.L.P.35

E-NR: 329 510 010

EAN: 7613175475677

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV
 - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro
 LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich
 mit der zugehörigen Applikation mit der
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei
 definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage -
 Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 22 mm - GMI.A -
 crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Mit Display: | Ja |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 2 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-24.GMI.L.P.35
 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 388 114 010
 2-Tastenbedienung - crema



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.35
 - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 329 920 010

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|---------------------------------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral | 4700.BAM 329 963 790 |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - crema | 2911.GMI.A.35 334 070 010 |
|  | EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX® ... | 900-4774-B.GMI.A.L.35 329 970 010 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4704-24.GMI.L.P.35 388 114 010 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4704-24.GMI.L.P.35 388 114 010 |