

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 4772-2-B.GX.54.A.L.35

**E-NR:** 329 501 010

**EAN:** 7613175475738

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV  
- Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Ja

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungs punkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4704-24.GMI.L.35

 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -  
crema

388 113 010

 EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.GMI.L.35

329 920 010

**Datenblatt: 4772-2-B.GX.54.A.L.35**
**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
--	-------------------------	-------------------------



KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX®  
Befestigungssystem

4700.BAE

329 966 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-24.GMI.L.35  
1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - 388 113 010  
crema



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-24.GMI.L.35  
1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - 388 113 010  
crema



EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - 900-4774-B.GMI.A.L.35  
Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit 329 970 010  
Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX®  
...



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema 901.GX.54.A.35  
283 200 010